



| №п/п | Характеристика     | Значение                           |
|------|--------------------|------------------------------------|
| 1    | Напряжение питания | 12В (DC)                           |
| 2    | Потребляемый ток   | 1000mA                             |
| 3    | Материал           | Сталь с покрытием                  |
| 4    | Режим работы       | НЗ (с механической разблокировкой) |
| 5    | Сила удержания     | 400кг                              |
| 6    | Накладка           | В комплекте                        |
| 7    | Габариты защелки   | 75x19x31мм                         |
| 8    | Габариты накладки  | 250x25x3мм                         |
| 9    | Вес                | 0,270 кг                           |

[illegible]

- Правосторонняя или левосторонняя установка (не используется для углового типа установки). Для изменения, отверните болты А полностью. Переверните защелку и пластину, и закрепите их снова между собой болтами А.
- После установки вы можете отрегулировать положение язычка защелки при помощи винтов В. Ослабьте винты, отрегулируйте положение (до 5 мм), затяните болты.
- Для разблокировки устройства вы можете воспользоваться специальным кулачком С. Для разблокировки переместите кулачок вверх (при установке защелки согласно инструкции)

Вставить ручку в отверстие двери

Уплотнить фиксатор

Защелкнуть фиксатор

Уплотнить замок, повернуть ключ, провернуть рукоятку

Защелкнуть замок

Уплотнить замок, повернуть ключ, провернуть рукоятку

Защелкнуть замок

Уплотнить замок, повернуть ключ, провернуть рукоятку