

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Novicam дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Novicam не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Novicam может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Novicam может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Novicam.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
  - 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Novicam;
  - 5.4. повреждения или модификации в результате:
    - а). неправильной эксплуатации, включая:
      - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
      - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Техническом паспорте изделия и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
      - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
    - б). использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
    - в). использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
    - г). ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Novicam или официальными сервис-центрами Novicam;
    - д). регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с Novicam;
    - е). небрежного обращения;
    - ж). несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
  6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
  7. Срок службы изделия 7 лет.
    - а). По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
    - б). При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
      - другого имущества;
      - жизни и здоровью людей;
      - окружающей среды.
    - в). После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, изделие использующее.

\* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Техническом паспорте изделия видеокамеры Novicam.

Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме [www.forum.novicam.ru](http://www.forum.novicam.ru)  
Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)  
Вы можете посмотреть на сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)  
Собрано в Китае из оригинальных комплектующих, разработанных в Японии,  
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



# novicam

## IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

# NR1608-P8

v.3111



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ОПИСАНИЕ

**Профессиональный IP видеорегиистратор NR1608-P8** производства компании Novicam, создан на основе высокопроизводительного чипсета с применением новейших технологий. Предназначен для работы с IP камерами (разрешение до 4 Мп) и имеет возможность передавать питание по PoE и записывать 8 каналов.

**IP видеорегиистратор NR1608-P8** легко и удобно эксплуатировать благодаря инновационным решениям, таким как: одновременная работа на двух мониторах с разрешением до Full HD1080p; видеоархив до 8 Тб; интуитивно понятное графическое меню и поддержка всех современных операционных систем (включая мобильные). Запись всех каналов ведется в любом поддерживаемом разрешении и реальном времени. При этом общий записываемый поток определяется входным потоком регистратора.

Автоматический помощник позволит легко подключить IP камеры. Возможность удаленного одновременного подключения до 16 пользователей в сочетании с выходным потоком в 60 Мбит/с и облачный сервис P2P, позволяют легко подключиться и настроить видеорегиистратор любым пользователям, где бы они не находились. Обладает совместимостью со всем оборудованием линейки Novicam. Компактный размер и современный дизайн позволяют устройству вписаться в любой интерьер.

**Novicam NR1608-P8** незаменим при построении профессиональных систем видеонаблюдения на малых и средних объектах, в том числе, разнесенных друг от друга на большие расстояния.

### ОСОБЕННОСТИ

- Запись всех каналов в реальном времени до 4 Мп
- Формат записи H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Квотирование дискового пространства
- Бесплатный облачный сервис P2P
- 8 × PoE каналов для видеокамер
- Подключение HDD до 8 Тб
- Просмотр с мобильных устройств на iOS и Android
- Поддержка протоколов ONVIF и RTSP

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |                        |       |                               |       |
|------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| ■ IP видеорегиистратор | 1 шт. | ■ Кабель питания HDD          | 1 шт. |
| ■ Адаптер питания      | 1 шт. | ■ Крепежный комплект          | 1 шт. |
| ■ USB мышь             | 1 шт. | ■ CD диск с ПО и инструкциями | 1 шт. |
| ■ Сетевой кабель       | 1 шт. | ■ Технический паспорт изделия | 1 шт. |
| ■ Кабель данных SATA   | 1 шт. | ■ Руководство пользователя    | 1 шт. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                      | Novicam NR1608-P8 (v.3111)                                                                                                                                                                                                                   |
| СИСТЕМА                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Производительность          | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню)                                                                                                                                                  |
| Операционная система        | Интегрированная OS Linux                                                                                                                                                                                                                     |
| Графический интерфейс       | Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню                                                                                                                                                                                          |
| Ограничение доступа         | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)                                                                                                                                                                     |
| Журнал событий              | Тип, Дата и время события, Подтип                                                                                                                                                                                                            |
| ВИДЕО/АУДИО                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Особенности видеовыходов    | 1 × VGA (1920×1080) VGA/HDMI зависимый<br>1 × HDMI (1920×1080) VGA/HDMI зависимый                                                                                                                                                            |
| Входной поток               | 60 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                    |
| Выходной поток              | 60 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                    |
| Аудиовыход                  | 1 × HDMI                                                                                                                                                                                                                                     |
| Формат записи видео / аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4 / Совместно с видео (LAN)                                                                                                                                                                                |
| Вывод на экран              | Деление 1/4/6/8/9 каналов, Зум, Переключение каналов, Скрытие камеры<br>Настройка выхода (Стандарт, Светлый, Мягкий, Яркий)                                                                                                                  |
| Живое видео                 | 2 × 4 Мп (2560×1440) 25/30 к/с<br>4 × 1080p (1920×1080) 25/30 к/с                                                                                                                                                                            |
| Запись                      | 8 × 4 Мп (2560×1440) / 1080p (1920×1080) / 960p (1280×960) / 720p (1280×720) × 25/30 к/с                                                                                                                                                     |
| Воспроизведение             | 2 × 4 Мп (2560×1440) 25/30 к/с<br>4 × 1080p (1920×1080) 25/30 к/с                                                                                                                                                                            |
| Сеть                        | 8 × 4 Мп (2560×1440) / 1080p (1920×1080) / 960p (1280×960) / 720p (1280×720) × 25/30 к/с                                                                                                                                                     |
| Режимы записи               | Ручной. По расписанию.<br>По тревоге / По движению (Предзапись 0–30 с, Постзапись 5–600 с)                                                                                                                                                   |
| Настройки каналов           | Независимые для каждого: Параметры записи, Настройки детектора движения, Маскировка области (4 зоны), Цвет изображения, Отображение имени, Даты                                                                                              |
| Объем записи на канал       | 10 Мбит – 106 Гб/сутки; 8 Мбит – 84 Гб/сутки; 6 Мбит – 63 Гб/сутки; 4 Мбит – 42 Гб/сутки;<br>1 Мбит – 11 Гб/сутки; 128 кбит – 1.32 Гб/сутки; 32 кбит – 0.33 Гб/сутки<br>(указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
| Поиск                       | По дате/времени. По событию.<br>По меткам. Умный поиск                                                                                                                                                                                       |
| Режимы воспроизведения      | Вперед и назад / Нормальное / Покадровое / Замедленное (×½, ×¼, ×⅓) / ускоренное (×2, ×4, ×8, ×16)                                                                                                                                           |
| ИНТЕРФЕЙСЫ                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| SATA                        | 1 × SATA 3.5" до 8 Тб:<br>HDD – основное хранение данных / инфо: статус, общая емкость, доступная емкость                                                                                                                                    |
| USB                         | 2 × USB2.0:<br>Flash – архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, емкость, содержание<br>Мышь – управление видеорегистратором (в комплекте)                                                                                  |

|                                                          |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Порт RJ45                                                | 1 × 10/100 Мбит (Novicam, ONVIF, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, P2P, RTSP, ANR)       |
| Битрейт на канал                                         | 32 кбит – 16 Мбит                                                                                      |
| WEB браузер                                              | IE (Windows 10/8/7)                                                                                    |
| CMS программа                                            | iVMS4.1 (Windows 10/8/7) – 64 канала на экран                                                          |
| Мобильный клиент                                         | iVMS4.5 (Android / iPhone)                                                                             |
| Облачный сервис                                          | Cloud P2P: iVMS4.1 (Windows 10/8/7)<br>iVMS4.5 (Android / iPhone / iPad)                               |
| PoE                                                      |                                                                                                        |
| PoE каналы                                               | 8                                                                                                      |
| Скорость                                                 | 10/100 Мбит на канал                                                                                   |
| Общая мощность                                           | 75 Вт                                                                                                  |
| Стандарт                                                 | IEEE802.3af/at                                                                                         |
| ТРЕВОГА                                                  |                                                                                                        |
| Поддержка VCA – интеллектуальной аналитики IP видеокamer | Пересечение линии<br>Обнаружение вторжения                                                             |
| Условия срабатывания                                     | Потеря видео / Детекция движения / Закрытие камеры / Системный сбой                                    |
| Действие                                                 | Запись / Вывод изображения на монитор / Сигнал / Уведомление центру наблюдения / Уведомление по E-mail |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ                                     |                                                                                                        |
| Рабочая температура                                      | -10 °C ... +55 °C                                                                                      |
| Активное охлаждение                                      | Отсутствует                                                                                            |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г)                               | 285×48×210 мм                                                                                          |
| Питание                                                  | DC48 В, 0.2 А, 10 Вт без HDD<br>внешний адаптер 100–240 В, 50/60Гц (в комплекте)                       |

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8–800–555–05–20). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novicam, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.