

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

23.6", TFT-LED Монитор

DS-D5024FC



www.hikvision.ru

DS-D5024FC



Общая информация

- Монитор 23.6"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 250кд/м2
- Входы: HDMI, VGA, BNC
- Выходы: BNC
- 1 Аудиовход
- Режим работы 24/7

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-D5024FC
Экран	
Тип экрана	TFT-LED подсветка
Размер экрана	23.6"
Размер пикселя	0.2715 x 0.2715мм
Разрешение экрана	1920x1080
Яркость	250кд/м2
Контрастность	1000:1
Время отклика	5мс
Цветность	16.7М
Угол обзора	Горизонталь: 170°, вертикаль 160°
Интерфейсы	
Входы	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC
Выходы	1 x BNC
Аудиовход	1 3.5мм mini-jack
Динамики	2Вт x 2
Основное	
Питание	AC100-240В
Потребляемая мощность	≤30Вт
Рабочие условия	0°C ~ 40°C, влажность 10%~85%
Условия хранения	-20°C ~ 60°C
Кронштейн VESA	100мм X 100мм
Размеры	561 x 339 x 218.5мм
Вес (брутто)	6кг

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +40 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +40°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.