

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Тумбовый распашной турникет

**DS-K3B601-L/M-Dm75**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

# DS-K3B601-L/M-Dm75



## Общая информация

- 30-60 проходов в минуту
- Ширина прохода 750мм
- Нарботка на отказ > 3,000,000 циклов
- Индикаторы состояния
- Функция контроля и самодиагностики
- Защита от заземления
- Возможность использования функции подсчета посетителей
- Работа с пультами дистанционного управления

## Спецификации

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
|                            | DS- K3B601-L/M-Dm75                        |
| Турникет                   |                                            |
| Интерфейс передачи         | TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485                |
| ИК детекторы               | 12 пар                                     |
| Пропускная способность     | 30-60 проходов/ минута                     |
| Средняя наработка на отказ | > 3,000,000 циклов                         |
| Ширина прохода             | 750мм                                      |
| Основное                   |                                            |
| Питание                    | АС 220В, 50-60Гц                           |
| Рабочие условия            | -25 °С...+70 °С, влажность 10% - 95%       |
| Материал створки           | Металл                                     |
| Расположение створки       | Слева                                      |
| Материал основания         | Нержавеющая сталь AISI304 прочностью 1,5мм |
| Размеры                    | 1500 × 200 × 990мм                         |
| Установка                  | Уличная/ Внутренняя                        |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
3. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
6. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.