

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Считыватель EM карт с механической клавиатурой

**DS-K1802EK**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

# DS-K1802EK



## Общая информация

- 8ми битный высокоскоростной процессор
- Клавиатура
- Защита от пыли и влаги

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
|                       | DS-K1802EK                                           |
| Система               |                                                      |
| Процессор             | 8-битный                                             |
| Оповещения            |                                                      |
| Аудио                 | Бипер                                                |
| LED-индикация         | Питание, статус соединения, доступ разрешен/запрещен |
| Клавиатура            |                                                      |
| Тип клавиатуры        | Механическая                                         |
| Параметры             | 12 клавиш                                            |
| Параметры считывателя |                                                      |
| Частота считывания    | 125 МГц                                              |
| Дальность считывания  | 30-50 мм                                             |
| Тип карт              | EM-MARINE                                            |
| Интерфейсы            |                                                      |
| Сетевые протоколы     | Wiegand, RS-485                                      |
| Wiegand               | 26/34                                                |
| RS-485                | Есть                                                 |
| Основное              |                                                      |
| Питание               | DC 12В                                               |
| Рабочий ток           | 160 мА                                               |
| Потребление           | 2Вт макс.                                            |
| Рабочие условия       | -40 °C...+70 °C , влажность 10% - 90%                |
| Защита                | IP65                                                 |
| Материал корпуса      | Пластик                                              |
| Размеры               | 115,9×43,3×17мм                                      |
| Установка             | Накладная                                            |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от  $-40$  до  $+70$  ( $^{\circ}\text{C}$ ).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше  $+70^{\circ}\text{C}$ , источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.