



БУФЕРНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ДЛЯ IP-КАМЕР Skat Ionistor-IP/6VA

EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего буферного накопителя энергии для IP-камер Skat Ionistor-IP/6VA.

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Буферный накопитель энергии для IP-камер Skat Ionistor-IP/6VA (далее по тексту: изделие) предназначен для подключения между IP-камерой и источником питания 12 В для кратковременного резерва на время переключения между линиями питания.

Изделие обеспечивает:

- защиту от перезагрузки и стабильную работу IP-камер;
- возможность размещения непосредственно в кожухе IP-камеры;
- стабильное питание подключенной нагрузки;
- достаточное время резерва для переключения между линиями питания;
- малое время заряда;
- большое количество рабочих циклов;
- удобное подключение при помощи нажимных клемм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Входное напряжение постоянного тока, В	11,5...12,5
2	Выходное напряжение постоянного тока, В	11,4...12,0
3	Ток нагрузки, А, не более	0,5
4	Время заряда, не более, мин	5
5	Время резерва, не менее, с	2
6	Количество рабочих циклов заряда-разряда	до 10 000
7	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки 88х42х12
		в упаковке 80х80х40
8	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,04(0,05)
9	Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40
10	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	80

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20
12	Содержание драгоценных металлов и камней	нет

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

Установку, демонтаж и ремонт изделия производить при отключенном питании.

Суммарный ток, потребляемый нагрузкой, подключенной к соответствующей колодке, не должен превышать значения, указанного в п.3 таблицы 1.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ



Рисунок 1 — Общий вид изделия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер _____ Дата выпуска «__» _____ 20__ г.
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

изготовитель

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30