

## Терминал доступа серии DS-K1T8003

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

#### Доступные модели

- DS-K1T8003F (отпечатки пальцев)
- DS-K1T8003EF (EM-карты, отпечатки пальцев)
- DS-K1T8003MF (M1-карты, отпечатки пальцев)

#### Особенности

- Интегрированное управление контролем доступа и посещениями
- 2.4-дюймовый LCD-экран для отображения времени, даты и результатов аутентификации при считывании карты / отпечатков пальцев
- Удаленное добавление отпечатков пальцев в систему
- Точное и быстрое распознавание отпечатков пальцев. Продолжительность распознавания составляет менее 1 с
- Макс. 1000 пользователей, макс. 1000 отпечатков пальцев, макс. 100,000 записей событий
- Разные типы аутентификации могут быть настроены в соответствии с разными ситуациями
- Автономная работа (поддержка локального добавления сотрудников, карт, отпечатков пальцев)
- Экспорт данных о проводках карт и отчетов о посещениях на USB-накопитель
- Настройка до 32 обычных смен, до 32 смен на основе расчета «человеко-час», до 32 расписаний выходных
- 6 статусов посещений, включая приход на работу / уход с работы, уход на перерыв / приход с перерыва, сверхурочную работу, ранний уход с работы
- Автоматическое формирование отчетов
- Подключение сторонних дверных звонков
- Тревога тампера
- Поддержка нескольких языков: английский, вьетнамский, бразильский португальский, испанский, французский, итальянский, арабский и тайский
- Настройка Ehome-адреса на устройстве
- Удаленное открытие двери через мобильный клиент Hik-Connect



## Спецификации

| Модель                                      | DS-K1T8003F                                                                                | DS-K1T8003MF                                      | DS-K1T8003EF                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Операционная система                        | Linux                                                                                      |                                                   |                                                   |
| Хранение                                    | До 1000 пользователей, 1000 действительных карт, 100,000 записей и 50,000 таблиц посещений |                                                   |                                                   |
| Количество отпечатков пальцев               | До 1000                                                                                    |                                                   |                                                   |
| Время распознавания отпечатков пальцев      | 1:N время распознавания (до 1000 отпечатков пальцев) < 1 с                                 |                                                   |                                                   |
| Устройство распознавания отпечатков пальцев | Оптический модуль распознавания отпечатков пальцев                                         |                                                   |                                                   |
| Параметры распознавания отпечатков пальцев  | Коэффициент ложного пропуска (FAR): 0.001 %<br>Коэффициент ложного отказа (FRR): 0.1 %     |                                                   |                                                   |
| Режим считывания карт                       | /                                                                                          | M1-карты<br>(также поддерживается вблизи металла) | ЕМ-карты<br>(также поддерживается вблизи металла) |
| Расстояние считывания карт                  | /                                                                                          | От 0 до 5 см                                      | От 0 до 3.5 см                                    |
| Клавиатура                                  | Физические клавиши (без подсветки)                                                         |                                                   |                                                   |
| Протокол                                    | TCP/IP, EHome                                                                              |                                                   |                                                   |
| Скорость передачи                           | TCP/IP: Auto 10M/100M Ethernet                                                             |                                                   |                                                   |
| Интерфейс входа                             | Кнопка выхода × 1, контакт двери × 1                                                       |                                                   |                                                   |
| Интерфейс выхода                            | Реле (выход замка) × 1, выход дверного звонка × 1                                          |                                                   |                                                   |
| USB                                         | USB 2.0                                                                                    |                                                   |                                                   |
| LCD-экран                                   | 2.4-дюймовый LCD-экран                                                                     |                                                   |                                                   |
| Аудио                                       | 1 зуммер, 1 динамик                                                                        |                                                   |                                                   |
| Питание                                     | DC 12 В/1 А                                                                                |                                                   |                                                   |
| Рабочая температура                         | От -10 до +55 °C                                                                           |                                                   |                                                   |
| Рабочая влажность                           | От 10 до 90 % (без конденсата)                                                             |                                                   |                                                   |
| Тампер                                      | Поддерживается                                                                             |                                                   |                                                   |
| Отчеты о самообслуживании (SSR)             | Автономная работа, расчет данных о посещаемости и экспорт отчетов через USB-интерфейс      |                                                   |                                                   |
| Установка                                   | Настенная установка (с монтажной коробкой или без нее)                                     |                                                   |                                                   |
| Размеры                                     | 140 × 155 × 30 мм (5.51 × 6.01 × 1.18")                                                    |                                                   |                                                   |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55°C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**