

NK55630D11

2-мегапиксельная антивандальная
камера с моторизованным
объективом



- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Моторизованный объектив 2.7 -12 мм с АРД
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 25 метров (поддержка Smart IR)
- Встроенный микрофон
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3D NR
- Поддержка технологии PoE
- Модуль захвата лиц с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания

NK55630D11 - ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	NK55630D11	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	1/2,8" КМОП, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF Profile S
Размер сенсора	5.64x3.18 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.002 лк (день)/ 0.001 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электроомеханический	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
Электронный затвор	От 1/25 до 1/8000 сек, Настройка максимального значения	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Усиление (APV)	Регулировка от 0 до 255	Отправка на FTP/NAS	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
WDR	Цифровой (регулировка уровня)	РАЗЪЕМЫ	
Шумоподавление	2DNR, 3DNR (регулировка уровня)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, Разъем для установки карты памяти Сброс настроек (Reset)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ОБЪЕКТИВ		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD, Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Фокусное расстояние*	2.7 -12 мм	Питание	12 В (постоянный ток) PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Угол обзора**	От 33 до 116° (по горизонтали), от 18 до 65° (по вертикали)	Питание от БП*	5,6 Вт (Без ИК-подсветки)** 8.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
ВИДЕО		Питание от PoE	7.4 Вт (Без ИК-подсветки)** 11.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Видеопоток	H.264 High/Main/Baseline Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176	Класс защиты	IP66
Скорость кадров	H.264/MJPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Размеры (дхв)	141x120 мм
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Вес (нетто)	1040 г.
Поток	VBR с настройкой качества (6 предустановок), CBR с настройкой отклонения скорости потока	Материал корпуса	Металл
Скорость потока	от 30 кбит/с до 16 Мбит/с	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Smart IR, Отражение, переверт, BLC, HLC, Маска приватности (до 4х зон), Синхронизация с источником света	Сетевая карта	Да
Баланс белого	Авто	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Экранное меню	Вручную	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
АУДИО		Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Аудио	Встроенный микрофон	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Видеокарта	256 Мб
Частота дискретизации	8, 32 кГц	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Дополнительно	Регулировка усиления	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), Герметичный разъем RJ-45 (IP66), скоба для фиксации кабеля, комплект крепежа (с TORX ключом), Упаковочная тара
ИК-ПОДСВЕТКА			
ИК-светодиоды	36 шт. 850 нм		
Рабочая дальность	25 м		
Угол подсветки	65°		
Дополнительно	Авто вкл/выкл, Smart IR		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
 ** Указано пиковое значение при работе зум-объектива..



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.