

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**АО «ЭрВиАй Групп»**

**СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР**

**RVi-1NSM24G-4C**



## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2020г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой коммутатор – RVi-INSM24G-4C предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE. Устройство может быть сконфигурировано при помощи персонального компьютера, через web-интерфейс, а также имеет разъемы для подключения SFP-модулей для передачи данных по опτικο-волоконному кабелю.

2. Основные технические данные

| RVi-INSM24G-4C      |                                         |                                   |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Сеть                | Общее количество портов                 | 32                                |
|                     | Количество портов с PoE                 | 24 10Base-T/100Base-TX/1000BASE-T |
|                     | Количество Ethernet-портов              | 4 Combo (Gigabit Ethernet/SFP)    |
|                     | Консольный порт                         | Да                                |
|                     | Максимальная дальность передачи сигнала | 100 м                             |
| Производительность  | Коммутационная матрица                  | 56 Гбит/с                         |
|                     | Скорость коммутации пакетов             | 40.32 Mpps                        |
|                     | Размер буфера пакетов                   | 4.1 М                             |
|                     | Размер таблицы MAC-адресов              | 8K                                |
| Параметры PoE       | Стандарты PoE                           | 802.3af/802.3at/Hi-PoE*           |
|                     | Максимальная мощность на порт           | 48 Вт**                           |
|                     | Бюджет PoE                              | 370 Вт                            |
|                     | Watchdog PoE                            | Да                                |
| Стандарты и функции | Тип управления                          | L2                                |
| Эксплуатация        | Электропитание                          | AC 110...240 В, 5.2 А, до 30 Вт   |
|                     | Грозозащита PoE портов                  | 3 кВ                              |
|                     | Защита от перенапряжения сети           | 1.5 кВ                            |
|                     | Предохранитель                          | F1, F2 6.3 А                      |
|                     | Диапазон рабочих температур             | -20°C... +55°C                    |
|                     | Габаритные размеры                      | 440(Ш)x290(Г)x45(В) мм            |
|                     | Вес                                     | 3600 г                            |

\* Стандарт Hi-PoE поддерживает только первый и второй сетевой порт  
\*\* Значение указано для первого и второго сетевого порта, для остальных - до 30 Вт  
Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Сетевой коммутатор                    | 1 шт. |
| Кабель питания                        | 1 шт. |
| Паспорт изделия                       | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»            | 1 шт. |
| Кронштейны для крепления в 19” стойку | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка               | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током сетевой коммутатор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.  
Конструкция сетевого коммутатора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Сетевой коммутатор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Сетевые коммутаторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  
Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с сетевыми коммутаторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сетевого коммутатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи сетевого коммутатора.  
Хранение сетевого коммутатора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.  
В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену сетевого коммутатора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

