

ПАСПОРТ
IP-видеодомофон DS03M(P)



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеодомофон DS03M(P) исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	Цветной, 1/3" SONY 960H CCD, DSP Effio-E, День/Ночь
Чувствительность	0.1 лк (День) / 0.005 (Ночь) 0 лк (с подсветкой)
Объектив	3.7 мм, F2.0
Угол обзора	65° (по горизонтали), 51° (по вертикали)
Регулировка поворота	От -45 до 45°
Скорость затвора	От 1/50 до 1/10000 сек. (автоматически)
Шумоподавление	2D/3DNR (регулировка уровня), SmartNR
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)
Дополнительно	Прогрессивное сканирование

Видео:

Формат сжатия	H.264 BP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	Основной поток: 960x576, 720x576, 704x576; Альтернатив. поток: 704x576, 704x288, 352x288, 176x144
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, BLC, АРУ, баланс белого, ATR
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время

Аудио:

Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726
Дополнительно	Двусторонний аудиоканал

Подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиод третьего поколения (1 шт.)
Режим работы	Вкл./выкл. - по датчику: при просмотре видео, постоянно
Угол освещения	58°
Дальность	До 10 м

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP, IPv4/v6, SIP v.2.0, PPTP, STUN, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP, UDP, NTP, ONVIF v.2.41, Modbus TCP
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3 учетных записей

Эксплуатация:

Питание *	12 В 0.6 А (DC) / PoE IEEE 802.3af (Class 0) *
Потребляемая мощность	7.2 Вт (DC) / 8.9 Вт (PoE)
Ток коммутации	1 А (контакты 1А, 1В)
Рабочая температура	От -40 до +50°C
Класс защиты	IP54
Размеры (шхвхг)	73х166х51 мм
Вес	570 г (нетто)
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный (матовый), серый «металлик» (на выбор)
Особенности корпуса	Антивандальное исполнение
Управление	Веб-интерфейс, Профессиональное ПО Intercom (в комплекте)
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 9.0 в среде Windows 10/8/7/Vista, iOS 6.0 и выше, Android 4.0 и выше

* Поддержка PoE возможна только для модели DS03MP

2. Комплект поставки.

2.1 Вызывная панель	1 шт.
2.2 Кронштейн (состоит из двух частей), секретный винт	1 шт.
2.3 Контроллер вызывной панели *, клеммный разъем	1 шт.
2.4 Комплект крепежа, разъемы RJ45 (2 шт.)	1 шт.
2.5 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

* С PoE / без PoE.

3. Назначение.

IP-видеодомофон DS03M(P) предназначен для организации системы IP-домофонии на базе уже проведенной локальной сети без использования дополнительных коммуникаций или оборудования. Также устройство может быть использовано для видеонаблюдения за территорией перед местом его установки. Выгоды данного решения: экономичность, простота монтажа, возможность удалённого доступа к домофону нескольких пользователей одновременно.

4. Устройство и принцип работы.

Установите на ПК, ноутбук или мобильное устройство на iOS / Android

программное обеспечение BEWARD Intercom, входящее в комплект поставки, и выполните простую настройку. Подключение отдельного внутреннего монитора не требуется. С помощью установленного приложения можно удаленно отвечать на входные звонки, открывать двери и многое другое. Данное приложение распространяется бесплатно и доступно для загрузки с нашего сайта (вкладка «Файлы»).


5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

DC 12V	Предназначен для подключения питающего напряжения
ALARM OUT	Контакты для подключения замка/контроллера замка
ETHERNET	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45

6. Габаритный чертеж



7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.77127/21

Срок действия с 22.12.2021. по 21.12.2026

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>