

Радиочастотный идентификатор (в дальнейшем - ключ **RF**) предназначен для использования совместно с домофонами **VIZIT** в качестве бесконтактного ключа доступа.

Ключ **RF** содержит ПЗУ с неизменяемым 8-байтным кодом, уникальным для каждого ключа.

Для применения в качестве ключа **RF** доступа необходимо его серийный номер записать в память домофона.

Ключ **RF** предназначен для эксплуатации при температуре от минус **40** до плюс **70** °С и относительной влажности до **98%** при температуре **25**°С.

Ключ имеет следующие исполнения:



Цвет: Черный, Коричневый, Красный

Маркировка года изготовления
(например, цифра 3 соответствует
2013 году изготовления)

Рисунок 1 - RF-ключ **VIZIT- RF2.2**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота, кГц	125
Скорость передачи, бит	F0/64
Длина ID кода, бит	64
Протокол передачи	MANCHESTER

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ключ RF, шт.	1
Паспорт, шт.	1 на 100 ключей

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Запишите код ключа в память домофона. Процедура записи описана в паспорте соответствующего блока вызова или блока управления домофона.

Для открывания замка приложите ключ к считывателю. Если код ключа найден в памяти, то замок открывается, звучит сигнал открывания замка. Если код не найден в памяти - звучит сигнал ошибки