

Спецификация

Позволяет обеспечить безопасность и охрану жилых и нежилых объектов.

Поддержка Wi-Fi

Поддержка приложения Smart Life



Технические характеристики

| Модель | Optimus AW-200 (комплект) |
|------------------------------------|--|
| Дисплей | Нет |
| Мобильные приложения | Smart Life |
| Световая индикация основного блока | Есть (есть возможность отключить) |
| Режим "Охрана периметра" | Есть (световая индикация) |
| Пульты | Подключение до 8 штук |
| Датчики | 24 беспроводных датчика |
| Регулировка громкости | Низкая/Средняя/Высокая |
| Расписание снятия и установки | Есть |
| Задержка на выход | Нет |
| Задержка на вход | Нет |
| Длительность тревоги | 1-180 секунд |
| Частота подключения | 433МГц |
| Уведомления | В приложении (даже при закрытом приложении) |
| Антивор | Есть |
| Питание | От сетевого USB адаптера DC5V/2A (штекер питания microUSB) |
| Ток в режиме ожидания | ≤150мА |
| Потребление при тревоге | ≤350Ма |
| Стандарт WIFI | 802.11 b/g/n |

| | |
|--|--|
| Wi-Fi модуль | Да |
| Резервная батарея | 4,2В 300мАч |
| Тип резервной батареи | литиевая аккумуляторная батарея |
| Время полной зарядки | 5 часов |
| Возможность переименовывать беспроводные датчики | Да |
| Функция обнаружения низкого заряда батареи | Да |
| Рабочая температура | От -10 до +50 градусов Цельсия |
| Комплектация | Блок Wi-Fi сигнализации – 1шт. беспроводной ИК датчик-1шт., беспроводной магнитоконтактный датчик-1шт., брелок 4-кнопочный-1шт., блок питания 1шт. кабель питания-1шт. Монтажный комплект – 1шт. □ инструкция пользователя-1шт. |