

Параметр			Значение
Основные	Максимально подключается камер		4(AHD,TVI,CVI,CVBS) до 5Мр/ 8 IP 5Мр/ 16IP 2Мр
	Всего подключается микрофонов		1RCA / для IP зависит от камеры
	Всего видеовыходов		2 (VGA/HDMI)
	Режимы работы		4кан до 5М-N(A); 4кан 1080P(A) +4кан 1080P(IP); 8кан 5Мп(IP); 16кан 1080P(IP)
Поддерживаемые видео кодеки			H.264/H.265
Видеовходы	Аналог	Количество аналоговых видеовходов	4BNC
		Поддерживаемые стандарты	AHD/TVI/CVI/CVBS
		Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	до 5 Мр
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP	8 (5Мп) / 16 (1080P)
		Макс. разрешение подключаемых IP	5 Мп
		Протоколы подключения IP камер	Onvif / NETIP
	Запись	Аналоговые камеры	5М-N до 18 к/с; 1080P до 25к/с
		IP камеры	до 5Мп (25к/с)
Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	до 4 (зависит от режима)	
Аудио	Количество / тип аудиовходов		1 RCA
	Количество / тип аудиовыходов		1 RCA
	Поддерживаемые аудиокодеки		G.711A
Тревога	Видеодетекторы		Детектор движения
	Обработка тревожных сообщений		отправка уведомления на EMAIL / FTP
Интер- фейсы	USB интерфейс		2 x USB 2.0
	Количество подключаемых HDD		1
	Интерфейс HDD		SATA3 (3.5")
Храни- ние	Максимальный объем подключаемых HDD		8Тб
Видео- выход	Видеовыход (разрешение)		HDMI (1080P), VGA выход (1080P)
	Режимы мультэкрана		1 / 4 / 8 / 16
Сеть	Сетевой интерфейс		1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс
	Сетевые протоколы		TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, NTP, SMTP,FTP
	Удаленный доступ		IE/CMS
	P2P		XMEYE
	Поддержка платформ		Iphone, Android
	Программное обеспечение		XMEYE
	Макс.кол-во удаленных подключений		6
Общие параметры	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)		12 VDC / <5W
	Рабочая температура		0°С ~ +55°С
	Габариты, мм. (без тары)		210*190*43мм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

AHD/TVI/CVI			IP	
5 M-N	4 M-N 2 M-N	1080P	5 Мр	1080P
4*				
	4**			
		4***		4
				16
			8	

* до 18 к/сек

** до 25 к/сек

*** до 18 к/сек



* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ
(не бытового применения)



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



модель: **ST-HVR-S0402**
v.2 Light

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S0402 – видеорегистратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудио-сигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264/H.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 8 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| - видеорегистратор цифровой | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратору | - 4 шт. |
| - CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора | - 1 шт. |
| - тарная упаковка | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264/H.265 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Видеорегистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеорегистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеорегистратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеорегистратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST -HVR-S0402 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.

Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления: июнь 2020 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / Подпись продавца