

Дополнительный радиопередатчик ST-RC427TR

Дополнительный передатчик-брелок ST-RC427TR предназначен для использования совместно с комплектами приемников с динамическим кодом. Носимый передатчик ST-RC427TR может использоваться для дистанционного управления какими-либо устройствами. При совместной работе с одноканальными приемниками кнопки каналов могут независимо использоваться со своими индивидуальными приемниками.

Динамический код обеспечивает более безопасный радиообмен между брелоком-передатчиком и приемником и не допускает простого копирования брелока, как это возможно с брелоками со статическим кодом.



Технические характеристики

Модель:	ST-RC427TR
Кодировка:	Динамическая
Количество каналов:	2
Рабочая частота:	433,92 МГц
Мощность:	< 10 мВт
Расстояние срабатывания:	До 30 м при прямой видимости
Режим работы:	Следящий, импульсный, триггерный (зависит от приемника)
Питание:	Заменяемый элемент питания CR2016, 3 В
Диапазон рабочих температур:	От 0 до +45 °С
Диапазон рабочей влажности:	20%–80%
Габариты:	60 x 29 x 12 мм