



**HIKVISION®**

## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Беспроводной брелок

**DS-PKFS-4**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

## DS-PKFS-4



### Общая информация

- 4 кнопки, 8 функций
- Быстрое включение / выключение сигнализации
- Управление проводными системами – ворота, гаражные двери и т.п.
- Индикатор статуса системы
- Высокая надежность благодаря непрерывно изменяющемуся коду

### Спецификации

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | DS-PKFS-4                                                                             |
| Система              |                                                                                       |
| Кнопки               | Поставить/снять с сигнализации, показать статус, замок безопасности, тревожная кнопка |
| Частота              | 868 МГц                                                                               |
| Расстояние           | 500 м (открытая местность)                                                            |
| Шифрование           | Стандарт шифрования – непрерывно изменяющийся код                                     |
| Индикатор            | Красный LED диод                                                                      |
| Батарея              | 3 В, до 2 лет                                                                         |
| Габариты (В x Ш x Г) | 72 x 30 x 20 мм                                                                       |
| Рабочая температура  | -10°C — +55°C                                                                         |
| Масса                | 28 г                                                                                  |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.