

Спецификация

- Позволяет обеспечить безопасность и охрану жилых и нежилых объектов
- Поддержка 4G
- Поддержка приложения Smart Life



Технические характеристики

Модель	Беспроводная GSM 4G сигнализация Optimus AG-400 (комплект)
Подсветка центрального блока	Да, цвет меняется в зависимости от режима работы
Wi-Fi	Нет
GSM/GPRS	GSM900/DCS1800
LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A
LTE-TDD	B38/40/41
Мобильные приложения	Smart Life
Количество подключенных устройств	8 беспроводных пультов, 50 датчиков
Поддержка номеров	6 Телефонных номеров для оповещения и 6 номеров для SMS сообщений
Кнопка SoS	Есть
Частота подключения и протокол подключения	433МГц для подключения датчиков
Питание	От сетевого USB адаптера DC5V/2A (штекер питания microUSB)
Потребление в ожидании	Не более 45мА
Потребление при тревоге	Не более 350мА
Батарея	3,7V 300mA
Тип батареи	Литиевая аккумуляторная батарея
Полное время зарядки	5 часов
Время работы сигнализации от батареи в режиме ожидания	7 часов

Громкость сирены	120Дб
Максимальная дистанция датчиков и аксессуаров	Не более 40 метров для пультов управления и не более 80 метров для датчиков
Батарея датчика	Брелок 4-кнопочный-CR-2016 (1 шт в комплекте) Беспроводной магнитоконтактный датчик-23А (в комплекте) Беспроводной ИК детектор- 6f22 9v (в комплекте)
Тампер на отрыв на корпусе центрального блока	Нет
Функция обнаружения низкого заряда батареи	Да
Расписание снятия и установки	Да
Функция «Зона пожилых»	Да
Режим "Охрана периметра"	Нет
Возможность переименовывать беспроводные датчики	Да
Наличие обратной связи с датчиками	Нет
Рабочая температура	От -10°C до +50°C
Комплектация	Центральный блок сигнализации Optimus AG-400 -1шт. Беспроводной ИК датчик - 1шт. Беспроводной магнитоконтактный датчик - 1шт. Брелок 4-кнопочный - 1шт. Проводная звуковая сирена - 1шт. Блок питания - 1шт. Кабель питания - 1шт. Монтажный комплект - 1шт. Инструкция пользователя - 1шт. Крепление беспроводного датчика - 1шт.