



HIKVISION®

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Беспроводной брелок

DS-PKFE-5



www.hikvision.ru

DS-PKFE-5



Общая информация

- Огнестойкий АБС-пластик
- Литиевая батарея 3 В, 210 мАч
- 5 кнопок, обратная связь

Спецификации

	DS-PKFE-5
Кнопки	Поставить на сигнализацию, снять с сигнализации, оставаться на сигнализации, тревожная кнопка, отмена тревоги
Частота	868 МГц
Расстояние	300 м на открытом пространстве
Схема кодировки	Непрерывно изменяющийся код DES
Индикатор	Красный / зеленый LED
Мощность передатчика	5 мВт
Батарея	3 В, 210 мАч
Масса	24,5 г
Габариты	63 x 49 x 16 мм

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.