

DS-PD1-MC-MS

Магнитоконтактный датчик

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

DS-PD1-MC-MS имеет металлическое покрытие корпуса.

Тип подключения: NC.

Предназначен для железных дверей,
предотвращает распространение магнетизма.



Спецификации

Модель	DS-PD1-MC-MS
Материал корпуса	Металл
Напряжение (DC В)	≤ 100
Ток (мА)	≤ 500
Контактная схема (NC\NO)	NC (Нормально закрытый)
Расстояние (мм)	≥ 35
Установка	Винтовая
Рабочая температура	От -30 до +70 °C
Размеры	50 x 18 x 10 мм

Доступные модели

DS-PD1-MC-MS

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 70 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 70 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.