

TI-Vizor 4300

Кожух для накладного монтажа TI-4300



Цвет: серый.

Размеры: 376 мм x 136 мм x 67,5 мм.

Установка:

1. Выведите кабель из стены.
2. Приложите кожух к стене, выведите кабель через него и отметьте 4 отверстия для сверления. Просверлите отверстия и прикрутите кожух на саморезы.
3. Подключите кабель к вызывной панели и совместите крепежные отверстия с кожухом. Закрепите винтами.