

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:

АО «ЭрВиАй Групп»

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-1NR20240-P



Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2021 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­с­т­ра­тор RVi-1NR20240-P (далее – видеореги­с­т­ра­тор) пред­на­з­на­чен для за­пи­си и от­бо­ра­же­ния ви­де­опотока с IP-ка­ме­р ви­де­онаб­лю­де­ния, а так­же вос­про­из­ве­де­ния ви­де­опотока из архива. Видеореги­с­т­ра­тор по­зво­ля­ет осу­ще­ств­лять ре­зер­ви­ро­ва­ние ви­де­оар­хи­ва на внеш­ние носители. Управ­ле­ние устрой­ством осу­ще­ств­ля­ет­ся по­сред­ством соб­ствен­но­го ме­ню при под­клю­че­нии мо­ни­то­ра к ви­де­о­выхо­ду ре­ги­с­т­ра­то­ра, а так же до­ступ­но че­рез Web-интер­фейс при се­те­вом под­клю­че­нии. **Не бы­то­во­го на­зна­че­ния.**

2. Основные технические данные

Видео	Количество каналов	20
	Максимальное разрешение записи на канал	8 Мп (3840×2160)
	Максимальный входящий битрейт	120 Мбит/с
Аудио	Аудио вход Jack 3.5mm	1
	Аудио выход RCA	1
Интерфейсы	Видеовыходы	1 VGA FullHD (1920×1080) / 1 HDMI UltraHD 4K (3840×2160)
	Тревожные входы/выходы	4/1
	Порты PoE	16 (IEEE802.3af/at)
	PoE бюджет	Н
	Интерфейсы управления	Нет
	USB интерфейсы	2×USB 2.0
Сеть	Сетевой интерфейс	1 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
Хранение информации	Количество HDD	2 SATA
	Поддержка горячей замены (Hot Swap)	Нет
Эксплуатация	Электропитание	AC 100-240 В, 5~2.5 А до 25 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	-10°C...55°C
	Габаритные размеры	440(Ш)×2770(Г)×47.5(В) мм
	Вес	3050 г (без учета HDD)

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Видеореги­с­т­ра­тор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
SATA кабель	2 шт.
Кабель питания HDD	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	1 шт.
Комплект для крепления в стойку	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
USB мышь	1 шт.

4. Указания мер безопасности

- По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­с­т­ра­тор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Конструкция видеореги­с­т­ра­то­ра удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеореги­с­т­ра­тор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью

человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеореги­с­т­ра­то­ры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеореги­с­т­ра­то­рами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеореги­с­т­ра­то­ров требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеореги­с­т­ра­то­ра.

Хранение видеореги­с­т­ра­то­ра в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеореги­с­т­ра­то­ра. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.