

Характеристика Астра-511

Напряжение питания	8 - 15 В
Ток потребления	не более 12мА
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения	от 0,3 до 3,0 м/с
Максимальная рабочая дальность действия	12 м
Горизонтальный угол обзора обнаружения	90°
Рекомендуемая высота установки	2,3-2,5 м
Допустимое напряжение	100В
Допустимый ток	0,08А
Габариты корпуса	110х60х43
Рабочая температура	-30'С ~ +50'С
Вес	90 гр.