

## Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/ H.264
- 8 видеовходов, 4 аудиовхода
- 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ (12к/с на канал)\*
- 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ (16к/с на канал)\*
- 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @ (25к/с на канал)
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

| Модель                         | Optimus AHDR-3008EA                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество видеовходов         | 8 BNC                                                                                                                                                  |
| Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA                                                                                                                                                |
| Операционная система           | Embedded Linux                                                                                                                                         |
| Формат сжатия                  | H.265/ H.264                                                                                                                                           |
| Режим работы                   | DVR/HVR/NVR                                                                                                                                            |
| Скорость записи                | 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ (12к/с на канал)*<br>4М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ (16 к/с на канал)*<br>1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI<br>CVBS 960H @ (25к/с на канал) |
| Скорость воспроизведения       | 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ (12к/с на канал)<br>4М-N/ 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@ (15к/с на канал)<br>1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI                             |
| Видеовыходы                    | Макс. разрешение : HDMI (2560 x 1440), VGA (1920x1080)                                                                                                 |
| Пентаплекс                     | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)                                                                                 |
| Аналоговый режим               | 8 камер 5М-N/ 4М-N / 1080P / 720P<br>AHD/TVI/CVI/XVI / CVBS 960H                                                                                       |
| Гибридный режим                | 8 камер 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI + 4 IP-камеры 1080P                                                                                                       |
| Сетевой режим (NVR)            | 16*5МП(200 к/с) / 16*1080P(400 к/с)                                                                                                                    |
| Запись                         | Постоянная/По тревоге/Принудительная/<br>По движению                                                                                                   |

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поиск                      | По времени/По тревоге/По лицам/Smart поиск                                                            |
| USB 2.0                    | 2                                                                                                     |
| PTZ управление RS-485      | Нет                                                                                                   |
| Двухсторонняя аудиосвязь   | Есть                                                                                                  |
| Интеллектуальные функции   | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц**, Обнаружение людей**.           |
| Сеть                       | RJ-45 (10M/100M)                                                                                      |
| Тревожный вход/выход       | Нет/Нет                                                                                               |
| ПО VMS                     | Optimus Connect VMS (В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер)                            |
| WEB интерфейс              | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11<br>Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Передача видео по RTSP     | Да                                                                                                    |
| Мобильное приложение       | Optimus Connect (iOS, Android)                                                                        |
| Облачная технология (P2P)  | <a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>                         |
| Архивация                  | USB/WEB/CMS                                                                                           |
| Количество жестких дисков  | 1 HDD SATA до 14 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14ТБ (не в комплекте)          |
| Управление                 | Мышь USB, по сети                                                                                     |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)      |
| Уведомления по e-mail      | Есть                                                                                                  |
| Питание                    | 12 V DC/2A (адаптер в комплекте)                                                                      |
| Рабочие условия            | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%                                                                      |
| Размер/Масса               | 260x230x42mm/ 998 гр.                                                                                 |

**\* В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5к/с и 4МП 15к/с!!!**

**\*\*Если данную функцию поддерживает камера**