

PIR датчик движения с Wi-Fi

Пассивный инфракрасный детектор движения (угол детекции 110°, дальность детекции до 10 м, встроенный датчик вскрытия), встроенный Wi-Fi, с возможностью подключения через облачный сервис умного дома **Tuya (Smart Life - Smart Living)**. Питание от батареи CR123A (батарея в комплекте). Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n. Крепление на кронштейн (в комплекте).



Датчик движения	
Технология	Пассивный инфракрасный датчик (PIR)
Угол обнаружения	110°
Дальность обнаружения	До 10м
Защита	Встроенный тампер (датчик вскрытия)
Wi-Fi	
Стандарт	802.11b/g/n
Питание	
Батареи или аккумуляторы	Батарея CR123A в комплекте
Потребление	
В ждущем режиме	≤45мкА
В активном режиме	≤160мА
Срок службы батарей	До года
Индикация	
При срабатывании сигнализации	Мигает красным
В режиме ожидания	Откл.
Подключение	
Соединение	Wi-Fi через приложение Tuya (Smart Life - Smart Living) , подключение P2P
Сигнализация	
Сообщение	Уведомление на телефон
Эксплуатация	
Габариты	84*56*38мм без кронштейна
Рабочий диапазон температур	от -10 до +50°C
Относительная влажность	от 20 до 95% (без конденсата)
Системные требования	Android 5 и выше, iOS 9 и выше
Веб интерфейс	Нет
Комплект поставки	- Wi-Fi датчик - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.