

Паспорт

# Турникет Praktika T-02 A





## 1. Основные технические характеристики

Таблица 1 Общие характеристики.

| Характеристика                                                                      | Турникет                       | Пульт                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм:<br>-в рабочем состоянии<br>- со сложенными планками | 1100x1050x840<br>1100x1050x340 | 107x107x25           |
| Вес, кг                                                                             | 66,0                           | 0,5                  |
| Диапазон температур, °С:<br>-эксплуатация<br>-транспортировка и хранение            | -40...+50<br>-40...+50         | +1...+40<br>+1...+40 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более                                        | 95                             | 80                   |
| Ширина формируемого прохода, мм                                                     | 500                            |                      |
| Пропускная способность, чел/мин                                                     | 30                             |                      |
| Емкость накопителя карт (шт.):**                                                    | более 500                      |                      |
| Макс. кол-во подключаемых пультов, шт.                                              | 2                              |                      |
| Срок службы, год                                                                    | 8                              | 8                    |

Таблица 2 Электрические характеристики.

| Характеристика                                     | Турникет            | Пульт              |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Напряжение питания, В:<br>-номинальное<br>-рабочее | 12,0<br>10,8...13,2 | 12,0<br>7,5...15,0 |
| Средний ток в режиме ожидания*, А                  | 0,4                 |                    |
| Средний ток в режиме прохода*, А                   | 1,5                 |                    |
| Максимальный ток потребления*, А                   | 5,0                 |                    |

\*-значения указаны при номинальном напряжении питания

\*\* -поставляется опционально

## 2. Комплект поставки изделия

Таблица 3 Комплект поставки изделия.

| Наименование                                                           | Количество |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Турникет <b>Praktika T-02 A</b>                                        | 1 шт.      |
| Пульт управления с кабелем                                             | 1 шт.      |
| Ключи замков крышки и дверцы                                           | 8 шт.      |
| Паспорт изделия                                                        | 1 шт.      |
| Инструкция по монтажу                                                  | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации                                            | 1 шт.      |
| Анкер типа SORMAT PFG LB12-50*                                         | 6 шт.      |
| Винт M12x60 DIN912(ГОСТ 11738-84) с шестигранным углублением под ключ* | 6 шт.      |
| Соединительный кабель ПВС 2x1,5*                                       | 1 шт.      |
| Блок питания ТелеИнформСвязь БП-5А*                                    | 1 шт.      |

\*-поставляется опционально

*Предприятие – изготовитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений менять комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделия*

### **3. Гарантийные обязательства**

3.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем, при условии соблюдения потребителем всех указаний, приведенных в Инструкции по монтажу и Руководстве по эксплуатации. Дата продажи указана в паспорте изделия. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

3.2. При возникновении неисправностей следует обращаться к официальным дилерам или в ближайший официальный сервисный центр. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей, узлов, блоков и т.п., в которых обнаружен производственный дефект. Гарантия предоставляется при соблюдении владельцем изделия требований проведения технического обслуживания согласно Руководству по техническому обслуживанию.

Список адресов официальных дилеров и сервисных центров приведен в Руководстве по эксплуатации и доступен на сайте:

[www.oxgard.com](http://www.oxgard.com)

3.3. Условия гарантии не предусматривают транспортные расходы и выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.

3.4. Постгарантийное обслуживание осуществляется по тарифам, установленным сервисным центром. В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки исправного изделия в адрес покупателя.

3.5. Все замененные детали, узлы, блоки и т.п. переходят в собственность сервисного центра, проводившего гарантийный и постгарантийный ремонт изделия.

3.6. Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

3.7. Сервисный центр имеет право отказать в гарантийном ремонте в следующих случаях:

- при наличии дефектов, возникших как следствие нарушения потребителем указаний, изложенных в Инструкции по монтажу, Руководстве по эксплуатации и Руководстве по техническому обслуживанию;
- при использовании изделия не по назначению;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- при наличии механических повреждений, полученных в результате воздействия огня, удара или аварии и т.п.;
- при наличии механических повреждений, полученных в результате работы изделия с превышением пределов использования и нагрузочных характеристик, заявленных производителем;
- при наличии электрических повреждений узлов и деталей изделия, полученных в результате скачков напряжения в сети, неправильных подключений, неправильного выбора питающего кабеля;
- при наличии электрических и других повреждений узлов и деталей изделия, связанных с попаданием на них воды и прочих жидкостей;
- при наличии повреждений, связанных с жизнедеятельностью мелких животных и насекомых;

- при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизованного сервисного центра, а также дефектов, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей;
- при наличии неисправностей, возникших в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов изделия (расходных материалов, предохранителей и т.п. компонентов).

#### 4. Сведения о производстве

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Наименование изделия     | Praktika T-02 А |
| Заводской номер          |                 |
| Дата выпуска             |                 |
| Версия платы контроллера |                 |
| Версия ПО                |                 |

#### 5. Свидетельство о приемке ОТК

|           |  |
|-----------|--|
| Контролер |  |
| Подпись   |  |
| Штамп ОТК |  |

## 6. Сведения о продаже

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Организация-продавец                     |  |
| Организация-покупатель                   |  |
| Дата продажи                             |  |
| Подпись продавца<br>и печать организации |  |
| Подпись покупателя                       |  |

## 7. Сведения о монтаже

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Организация-установщик   |  |
| Дата установки           |  |
| Ф.И.О. и подпись мастера |  |
| Подпись покупателя       |  |





ООО "Возрождение"  
192289 Санкт-Петербург  
ул. Софийская, д. 66  
тел./факс +7 (812) 366 15 94  
[www.oxgard.com](http://www.oxgard.com)  
[info@oxgard.com](mailto:info@oxgard.com).