

10. Свидетельство о приемке.

IP-видеорегистратор BRVS2 исправен, работоспособен, и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.



ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-видеорегистратор BRVS2



1. Технические характеристики.

Общие:

Жесткий диск (системный):	SSD 64 Гб SATA
Жесткие диски (дополнительные):	не установлены
Оптический привод:	DVD±RW SATA
Число каналов:	до 36 для 2х мониторов
Разрешение:	до 4000х3000
Скорость отображения:	до 200 к/с при разрешении 1920х1080 и потоке H.264 HP@4Мбит/с
Управление PTZ:	При помощи джойстика и ПО
Режим отображения:	Мультиэкранный до 6х6

Запись.

Формат сжатия:	H.264 Main Profile, MPEG-4, Motion JPEG
Режим записи:	Постоянно, по тревоге, по расписанию
Дополнительно:	Запись на локальные и внешние сетевые хранилища

Параметры интерфейсов:

Сетевой интерфейс:	1 Гб/с Ethernet
--------------------	-----------------

Механические характеристики.

Корпус сделан из металла и пластика.	
Размеры (ШхВхГ):	190х428х500 мм
Вес (нетто):	8,4 кг

Эксплуатационные характеристики.

Питание:	220 В 50 Гц
Потребляемая мощность:	до 500 Вт
Рабочий диапазон температур:	от +5 до +50°С
Операционная система:	Windows 8 Embedded x86
Язык интерфейса:	Русский

2. Комплект поставки.

2.1 Системный блок	1 шт.
2.2 Кабель питания	1 шт.
2.3 Клавиатура	1 шт.
2.4 Оптическая мышь	1 шт.
2.5 Диск с драйверами	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	2 шт.

3. Назначение.

ПО видеорегистратора предназначено для объединения в единую управляемую систему сетевых камер, а также для централизованного управления, записи и мониторинга.

4. Устройство и принцип работы.

IP-видеорегистратор BRVS2 - это полностью готовое решение для систем IP-видеонаблюдения. IP-видеорегистратор гарантированно поддерживает запись видео и аудио потоков от 36 IP-камер BEWARD с разрешением изображения до 4000x3000 (12 Мп) в форматах MJPEG, MPEG-4 или H.264. Скорость отображения видео при разрешении 1920x1080 может достигать 200 к/с.

5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Для настройки IP-видеосервера используйте учётную запись администратора! Для правильной работы видеосервера не изменяйте имя и пароль!

6. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552

7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>

9. Внешний вид

