

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* «_____» _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO
cable transmission

**Комплект для передачи HDMI, USB
(клавиатура+мышь), ИК по сети Ethernet**

TLN-HiKM2+RLN-HiKM2

ПАСПОРТ



*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

1. Назначение и основные сведения об изделии

Комплект TLN-HiKM2+RLN-HiKM2 предназначен для передачи HDMI, 2xUSB (клавиатура+мышь) и ИК управления по сети Ethernet. Комплект состоит из передатчика TLN-HiKM2 и приемника RLN-HiKM2. Возможно увеличение расстояния передачи с помощью Ethernet коммутаторов и удлинителей, а также работа в режимах «точка-многоточка» и «многоточка-многоточка».

2. Основные технические данные

Модель	TLN-HiKM2	RLN-HiKM2
Тип устройства	Передатчик	Приемник
Расстояние передачи (макс.)	До 190м – в режиме «точка-точка» Возможно удлинение на 100м при использовании коммутатора	
Максимальное разрешение HDMI	1080p (1920x1080, 60Гц, 36 бит прогрессивная развертка)	
Поддержка HDMI	HDMI 1.3 HDCP 1.2	
Поддержка аудио	DTS/HD/Dolby trueHD/LPCM7.1/DTS/ Dolby-AC3/DSD	
Поддержка ИК	да	
Поддержка USB	да	
Скорость передачи данных	10 Мбит/с	
Рекомендованный кабель	UTP/FTP/STP Cat 5e/6	
Питание	DC12V(1A)	DC12V(1A)
Потребляемая мощность	<4 Вт	<4 Вт
Подключение	<u>Входы:</u> HDMI (A) x 1шт Роз. 5.5x2.1мм x 1шт USB (A) x 1шт TRS 3.5mm (audio) x 1шт (неактивен) Клем.колодка (RS232) x 1шт (неактивен) <u>Выходы:</u> RJ-45 x 1шт HDMI (A) x 1шт TRS 3.5mm (ИК) x 1шт	<u>Входы:</u> RJ-45 x 1шт Роз. 5.5x2.1мм x 1шт USB (A) x 2шт TRS 3.5mm (ИК) x 1шт Клем.колодка (RS232) x 1шт (неактивен) <u>Выходы:</u> HDMI (A) x 1шт Клем.колодка (RS232) x 1шт (неактивен) TRS 3.5mm (audio) x 1шт (неактивен)
Рабочая температура	-15...+55 °C	
Вес (без упаковки), кг	0.3	0.3
Размеры (ШxВxД), мм	150x30x64	150x30x64

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

Передатчик TLN-HiKM2 – 1шт;
Приемник RLN-HiKM2 – 1шт;
HDMI кабель – 1шт;
ИК-приемник + ИК-излучатель – 1шт;
USB-кабель – 1шт;
Блок питания AC230V / DC12V(1A) – 2шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Удлинитель, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service