

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:



АО «ЭрВиАй Групп»

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-1NR08241



Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2021 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­с­т­ра­тор RVi-1NR08241 (далее – видеореги­с­т­ра­тор) пред­на­з­на­чен для за­пи­си и от­бра­же­ния ви­део­по­то­ка с IP-ка­ме­р ви­део­на­б­лю­де­ния, а так­же вос­про­из­ве­де­ния ви­део­по­то­ка из ар­хи­ва. Ви­део­ре­ги­с­т­ра­тор по­зво­ля­ет осу­ществ­лять ре­зер­ви­ро­ва­ние ви­део­ар­хи­ва на внеш­ние носители. Управ­ле­ние устрой­ством осу­ществ­ля­ет­ся по­сред­ством соб­ствен­но­го ме­ню при под­клю­че­нии мо­ни­то­ра к ви­део­выхо­ду ре­ги­с­т­ра­то­ра, а так же до­ступ­но че­рез Web-ин­тер­фейс при се­те­вом под­клю­че­нии. **Не бы­то­во­го на­зна­че­ния.**

2. Основные технические данные

Видео	Количество каналов	8
	Максимальное разрешение записи на канал	8 Мп (3840×2160)
	Максимальный входящий битрейт	160 Мбит/с
Аудио	Аудио вход RCA	1
	Аудио выход RCA	1
Интерфейсы	Видеовыходы	1 × VGA FullHD (1920×1080) / 1 × HDMI UltraHD 4K (3840×2160)
	Тревожные входы/выходы	4/2
	Порты PoE	Нет
	PoE бюджет	Нет
	Интерфейсы управления	Нет
	USB интерфейсы	2×USB 2.0
Сеть	Сетевой интерфейс	1 × (10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T)
Хранение информации	Количество HDD	2 × SATA
	Поддержка горячей замены (Hot Swap)	Нет
Эксплуатация	Электропитание	DC 12 В, 4А до 10 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
	Габаритные размеры	282.38(Д)×375(Ш)×56(В) мм
	Вес	1510 г (без учета HDD)

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Видеореги­с­т­ра­тор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
USB мышь	1 шт.
Sata кабель	2 шт.

4. Указания мер безопасности

- По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­с­т­ра­тор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Конструкция видеореги­с­т­ра­то­ра удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеореги­с­т­ра­тор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

- Видеореги­с­т­ра­то­ры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеореги­с­т­ра­то­рами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
7. Гарантии изготовителя
- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеореги­с­т­ра­то­ров требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеореги­с­т­ра­то­ра.
- Хранение видеореги­с­т­ра­то­ра в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
- В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеореги­с­т­ра­то­ра. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.