

## 1. Назначение

Настольный считыватель R5-USB Prof предназначен для считывания и передачи в компьютер серийных номеров бесконтактных идентификаторов по интерфейсу USB.

## 2. Особенности считывателя

Поддерживаемые форматы:

- HID Prox II, Em-marine, Temic, Indala, Cotag;
- Mifare Ultralight и DesFire (чтение UID);
- Mifare ID / Classic / Plus SL1 и SL3 (чтение и запись UID и защищенной области памяти);
- NFC, BLE.



## 3. Характеристики

| Наименование                                               | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режимы работы                                              | Настольный считыватель                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая частота<br>Тип идентификаторов<br>Дальность чтения | <ul style="list-style-type: none"><li>• 125 МГц (ASK, FSK, PSK), 13.56 МГц</li><li>• HID Prox II, Em-marine, Temic, Indala, Cotag, Mifare Ultralight и DesFire (чтение UID), Mifare ID / Classic / Plus SL1 и SL3 (чтение и запись UID и защищенной области памяти), NFC, BLE</li><li>• До 6 см</li></ul> |
| Интерфейсы связи                                           | USB для работы, настройки и обновления прошивки                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Питание / потребление                                      | USB, 50 мА (максимум)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Комплектация                                               | Считыватель, паспорт, упаковка.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Гарантия                                                   | 5 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Температурные условия эксплуатации                         | (-40 ... +60) °C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вес / габариты                                             | 120 грамм / ШхВхГ: 65х95х12 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 4. Гарантийные обязательства

**RUSGUARD**

Гарантия на изделие — 5 лет со дня продажи считывателя. Гарантия действительна при заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгующей организации.

Основаниями для прекращения гарантийных обязательств могут быть:

- несоблюдение правил эксплуатации, в том числе правил установки и подключения
- наличие механических повреждений или следов воздействия воды и/или агрессивных веществ;
- наличие повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки по вине покупателя;
- наличие следов некавалифицированного вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет возникшие неисправности. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

## 5. Сведения о производителе и сертификации

Производитель:

АО «РусГард»

Email: [Info@RgSec.ru](mailto:Info@RgSec.ru) <http://www.RgSec.ru> Тел/факс: 8 (495) 369-09-90

Считыватель соответствует требованиям государственных стандартов и имеет следующие сертификаты:



Сертификат соответствия

**№РОСС RU.АД77.Н01820 №0287351 от 15.05.2018**

Выданный на основании протокола испытаний №392-05/18-05-ИМ от 14.05.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью “Центр испытаний и метрологии”, аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИБВ0.002.



Декларация соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза

**ЕАЭС № RU Д-РУ.АТ20.В.00272/18 от 20.11.2018**

на основании протокола испытаний №13362-ИЛС/06-2018 от 29.06.2018, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью “Стандарт”, аттестат аккредитации РОСС RU31112.ИЛ.00014.

Дата продажи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
М.П.

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации